

型 號 PR-		310 X/N/Y	315 X/N/Y	320 X/N/Y	330 X/N/Y	345 X/N/Y	360 X/N/Y	375 X/N/Y	3100 X/N/Y	3120 X/N/Y	3150 X/N	3180 X/N	3200 X/N
容 量 KVA		10	15	20	30	45	60	75	100	120	150	180	200
電 壓		X2：I/P：3 ϕ 3W 198V ~ 242V						O/P：3 ϕ 3W 220V $\pm$ 1%					
		X3：I/P：3 ϕ 3W 342V ~ 418V						O/P：3 ϕ 3W 380V $\pm$ 1%					
		N1：I/P：3 ϕ 4W 99/171V ~ 121/209V						O/P：3 ϕ 4W 110/190V $\pm$ 1%					
		N2：I/P：3 ϕ 4W 198/342V ~ 242/418V						O/P：3 ϕ 4W 220/380V $\pm$ 1%					
		Y：I/P：3 ϕ 3W 342V ~ 418V						O/P：3 ϕ 3W 220V $\pm$ 1%(加自藕式變壓器)					
		Y2：I/P：3 ϕ 3W						O/P：3 ϕ 4W $\pm$ 1%(加隔離式變壓器)					
主 結 構		數位邏輯線性穩壓模式											
穩壓信號		真均方根值(穩壓精度不受波形失真影響)											
功率因數		0.95~1											
效 率		$\geq$ 98%											
反應時間		<0.1秒											
波形失真		無失真											
保 護	過高壓	具備(以數位設定任何過高壓跳脫點數值)											
	過低壓	具備(以數位設定任何過低壓跳脫點數值)											
	欠 相	具備(以數位設定任何欠相跳脫點數值)											
旁 路		具備(旁路時過高、低壓及欠相、瞬停等保護功能仍有效，可設定)											
指 示	電 源	具備											
	電 壓	具備(三相電壓另備數位電表顯示)											
	異 常	具備											
安全防護		4位數安全密碼設定											
超載能力		150% 10秒											
環 境		溫度:0℃~45℃						濕度:0%~95%(未凝結)					