

型 號	APR-	3120 X/N	3150 X/N	3200 X/N	3250 X/N	3300 X/N	3400 X/N	3500 X/N	3600 X/N	3750 X/N	31000 X/N	
	容量 KVA	120	150	200	250	300	400	500	600	750	1000	
	PRN-	3150 X/N	3200 X/N	3250 X/N	3300 X/N	3400 X/N	3500 X/N	3600 X/N	3750 X/N	31000 X/N	31200 X/N	31500 X/N
	容量 KVA	150	200	250	300	400	500	600	750	1000	1200	1500
電 壓		X2：I/P：3ϕ 3W 198V ~ 242V O/P：3ϕ 3W 220V ±1%										
		X3：I/P：3ϕ 3W 342V ~ 418V O/P：3ϕ 3W 380V ±1%										
		N1：I/P：3ϕ 4W 99/171V ~ 121/209V O/P：3ϕ 4W 110/190V ±1%										
		N2：I/P：3ϕ 4W 198/342V ~ 242/418V O/P：3ϕ 4W 220/380V ±1%										
主 結 構		數位邏輯線性穩壓模式										
穩壓信號		真均方根值(穩壓精度不受波形失真影響)										
功率因數		0.95~1										
效 率		≥98%										
反應時間		<0.1秒										
波形失真		無失真										
保 護	過高壓	具備(以數位設定任何過高壓跳脫點數值)										
	過低壓	具備(以數位設定任何過低壓跳脫點數值)										
	欠 相	具備(以數位設定任何欠相跳脫點數值)										
旁 路		具備(旁路時過高、低壓及欠相、瞬停等保護功能仍有效，可設定)										
指 示	電 源	具備										
	電 壓	具備(三相電壓另備數位電表顯示)										
	異 常	具備										
安全防護		4位數安全密碼設定										
超載能力		150% 10秒										
環 境		溫度:0℃~45℃ 濕度:0%~95%(未凝結)										